

Tato pomůcka CEMO pro balení je založena na pokynu ADR pro balení P909 s účelem „Lithiové baterie k likvidaci“.

1. Nalepte na hlaveň nálepku s nebezpečným zbožím

Pokud má být sud přepravován, kromě dodané nálepky také poznámka

Je třeba přidat „lithiové baterie k likvidaci“.



4. Střídavé baterie a vermikulit

Střídejte lithiové baterie a vermikulit, dokud je sud zcela naplněn.

Je nutné dodržet maximální celkovou hmotnost 60 kg.



2. Umístěte spodní vrstvu do vkládacího sáčku

Rozložte sáček do prázdného sudu a naplňte dno vrstvou vermikulitu.



5. Zavřete vkládací sáček a nasadte víko

Naplněný vkládací pytel svažte (např. stahovacími páskami) a umístěte se zavřeným víkem pro další akci.



3. S vermikulitovými tyčemi podlepenými

Póly nasbíraných lithiových baterií přelepte páskou (ochrana proti zkratu) a oblepte baterie vermikulitem, aby se vzájemně nedotýkaly.



Požadavky před uvedením do provozu:

- Vizuální kontrola technické integrity
- Po naplnění neskladujte a nepřepravujte stohované

Všimněte si také: •

Návod k obsluze CEMO

- Převážní řád dle ADR (zejména zvláštní ustanovení SV 377)

CEMO

Bezpečnostní hlaveň baterie



Tato pomůcka CEMO pro balení je založena na pokynech pro balení ADR P908 za účelem „poškozených / vadných lithium-iontových baterií“

1. Nalepte na hlaveň nálepku s nebezpečným zbožím

Pokud má být sud přepravován, kromě dodané nálepky také poznámka

je třeba přidat „poškozené / vadné lithium-iontové baterie“.



4. Vložte baterie do vermikulitu

Jednotlivě zabalené poškozené lithiové baterie po celém obvodu zakryjte vermikulitem, aby se vzájemně nedotýkaly.



2. Umístěte spodní vrstvu do vkládacího sáčku

Rozložte sáček do prázdného sudu a naplňte dno vrstvou vermikulitu.



5. Střídavě baterie a vermikulit

Střídejte lithiové baterie a vermikulit, dokud je sud zcela naplněn.

Je nutné dodržet maximální celkovou hmotnost 60 kg.



3. Poškozené baterie zabalte jednotlivě

V případě poškozeného lithia zakryjte póly baterií (Ochrana proti zkratu) a dejte je jednotlivě do menších sáčků.



6. Uzavřete vkládací sáček a nasadte víko

Naplněný vkládací pytel svažte (např. stahovacími páskami) a umístěte se zavřeným víkem pro další akci.



Požadavky před uvedením do provozu:

- Vizuální kontrola technické integrity
- Po naplnění neskladujte a nepřevážte stohované

Všimněte si také: •

Návod k obsluze CEMO

- Převážní řád dle ADR (zejména zvláštní předpisy SV 376, věty 2–5)
- Odlišení od SV 376, věty 6–8 in ve spojení s P911 s přísnějšími požadavky

CEMO

Bezpečnostní hlaveň baterie

